






- BSW-Aシリーズと取付の互換性あり。同じ取付で置き換え可能。
- 配線時は、端子台に差すだけで配線完了。
- 従来必要であった、丸型端子圧着、ドライバーでの配線、検査時のトルクチェックが一切不要です。
- ドライバーを使用しないので、ねじ穴が潰れる心配ありません。
- 差し込み端子なので、定期的なネジの増し締め等のメンテナンス不要。工数を大幅に削減できます。
- フィンガープロクトタイプなので、端子カバーがなくても安全にご使用頂けます。
- RoHS2対応品
- プレミアム標準装備
(トランス取付固定箇所より接地)



周波数 50/60Hz
Frequency



負荷配線と接地線をそれぞれ配線できるようになりました



型式 SDB-①A②③④-⑤⑥

 オプション

⑤一次電圧番号 ⑥二次電圧番号

一次電圧 (V) Primary	380/400/440	400/440	400/420/440	容量 (VA)	寸 法 (mm)							励磁突入 電流倍率 (倍)		損失 (発熱量) (W)		
二次電圧 (V) Secondary	200/220				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	50Hz	60Hz	無負荷損	負荷損	総損
電圧番号 Voltage No.	32	42	52													
型式 Model	SDB-100A-32	SDB-100A-42	SDB-100A-52	100	60	38	190	88	145	4.5 × 10	1.5	29	22	0.91	9.2	10.1
	SDB-150A-32	SDB-150A-42	SDB-150A-52	150	60	41	190	98	150	4.5 × 10	2.0	26	18	1.19	13.1	14.2
	SDB-200A-32	SDB-200A-42	SDB-200A-52	200	60	43	190	100	155	4.5 × 10	2.5	29	23	1.4	16.2	17.6
	SDB-300A-32	SDB-300A-42	SDB-300A-52	300	63	47	200	110	170	5.5 × 12	3.5	32	26	1.54	23	24.5
	SDB-500A-32	SDB-500A-42	SDB-500A-52	500	70	54	200	129	175	5.5 × 12	5.0	35	29	2.31	29.2	31.5
	SDB-750A-32	SDB-750A-42	SDB-750A-52	750	77	60	220	148	190	6.5 × 14	7.0	41	33	3.75	35.8	39.5
	SDB-1000A-32	SDB-1000A-42	SDB-1000A-52	1000	80	62	250	157	195	6.5 × 14	8.0	35	29	6.54	48.2	54.7
	SDB-1500A-32	SDB-1500A-42	SDB-1500A-52	1500	89	72	260	177	215	6.5 × 14	11.0	52	32	12.86	62.2	75.0

24